

## Rörelsevakt - IS 3360 MX Highbay DALI



IS 3360 MX Highbay är en sensor som kan placeras på hög höjd, den är avsedd för rörelsedetektering i många olika typer av lokaler som verkstad, industri, godmottagning m.m. Den har samma tekniska egenskaper som IS 3360 (lins, relä, anslutning m.m.) men har en elektroniskt förstärkt räckvidd vilket innebär att den detekterar rörelse från en högre takhöjd än sitt syskon IS 3360. I nya 3000 serien har dessutom samtliga modeller integrerat bländskydd mot störningar/sabotage, samt funktionen "dagsljus logik" vilket ger ännu högre driftsäkerhet och energibesparing. Modell DALI är av typ broadcast och kan anslutas direkt mot armaturer med DALI HF-don.

<b>Användningsområde:</b>	Endast inomhus, för rörelsedetektering. IS 3360 MX Highbay är inte lämplig för detektering av länge stillasittande personer, använd istället närvarovakt ur serie Control Pro.
<b>Utförande:</b>	DALI med broadcast för anslutning direkt mot armaturer med DALI HF-don. En kanal. Automatisk tändning. Möjlighet med grundljus 10-50% i steg om 10 (korridorfunktion). Ställbart max ljus 50-100%. DALI-sensorn ger även möjlighet till konstantljusfunktion, ställs in med fjärrkontroll Smart Remote. Via fjärrkontrollen Smart Remote kan man även välja om sensorn ska starta i läge "Till" eller starta i läge "Från" efter spänningsbortfall. Inställning av skymningsnivå och efterlystid utförs direkt på rörelsevakten eller via fjärrkontroll. Finns i utförande med kvadratisk eller runt täcklock. Alla plastdetaljer av polykarbonat.
<b>Montage:</b>	Tak. Utanpåliggande alt. infällt montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 2,8 -14 m. över golv, högre montagehöjd ger kortare räckvidd.
<b>Anslutning:</b>	Plint 4x2,5 mm <sup>2</sup> (fas, nolla, DALI+, DALI-) Om två eller fler rörelsevakter ska kopplas samman (master-slav), ska slaven vara av typ Livelink (1300543), se kopplingsschema i bruksanvisning. Max 30 st DALI HF-don Vid anslutning mot fler DALI HF-don kan en repeater användas.
<b>Maximal belastning:</b>	IR-sensor med 1416 bevakningszoner som detekterar max 18 m. för gående personer (ej rakt emot sensorn) vid montagehöjd 2,8 m. Se tabell i bruksanvisning för mer exakta räckvidder vid olika montagehöjder. Bevakningsvinkel 360°. Skyggglappar för begränsning av bevakningsområdet medföljer. Placeras dolt under linsen. Skymningsnivå 2-1000 lux (=frånkoppling). Efterlystid för maxljus 5 sek - 15 min. (upp till 60 min. vid driftsättning med fjärrkontroll). Efterlystid för grundljus inställbart 10-30 minuter eller konstant på. Sensorn är försedd med ett integrerat bländskydd som skyddar sensorn mot sabotage samt störningar från andra ljuskällor. Funktionen "Dagsljus logik" innebär att när omgivande ljus överskrider det inställda skymningsvärdet, släcks anslutna armaturer även om sensorn samtidigt detekterar rörelser, vilket ofta inträffar i korridorer, passager, entréer m.m.
<b>Sensor:</b>	
<b>Omgivningstemperatur:</b>	-20°C - + 50°C
<b>Skyddsklass:</b>	IP54 - utanpåliggande, IP20 - infällt
<b>Spänning:</b>	220-240 V AC, 50/60 Hz
<b>Mått:</b>	Kvadratisk utanpåliggande: 66 x 95 x 95 mm. Kvadratisk infälld: 78 x 94 x 94 mm
<b>Övrigt:</b>	IS 3360 finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt) och KNX.

### Art nr:

E13 006 47 - Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay DALI, kvadratisk, utanpåliggande  
E13 006 50 - Rörelsevakt IS 3360 MX Highbay DALI, kvadratisk, infällt

### Tillbehör:

E13 602 56 - Fjärrkontroll Smart Remote  
E13 121 20 - Skyddsgaller i metall