

## Rörelsevakt - IS 345 MX Highbay LiveLink



IS 345 MX Highbay är en rörelsevakt med en lins speciellt anpassad för montage i lagergångar. Den har en räckvidd på upp till 15 meter i två riktningar dvs ett bevakningsområde på 30 meter. Montagehöjden ska vara mellan 4 -14 meter. Modell IS 345 MX Highbay LiveLink är utvecklad för att användas tillsammans med Styrenhet LiveLink och inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen.

<b>Användningsområde:</b>	Inomhus, för rörelsedetektering i lagergångar, korridor och andra smala utrymmen med hög takhöjd.
<b>Utförande:</b>	DALI-sensor för styrsystem LiveLink från Steinel. Inställning av sensorns funktioner och programmering av scenarier sker med LiveLink-appen på surfplatta (Android, iOS). Styrning av scenarier och manuell dimring sker med standardtryckknapp eller via app i smartphone. Alla plastdetaljer av polykarbonat.
<b>Montage:</b>	Tak. Utanpåliggande montage. Skruvhål c/c 48 mm alt. c/c 60 mm. Montagehöjd 4,0 -14,0 m. över golv.
<b>Anslutning:</b>	DALI-buss.
<b>Sensor:</b>	IR-sensor med 120 bevakningszoner som detekterar max 15 m. för gående personer rakt emot sensorn vid montagehöjd 14 m. Se tabell i bruksanvisning för mer exakta räckvidder vid olika montagehöjder. Avskärmningar för begränsning av bevakningsområdet medföljer, placeras dolt under linsen.
<b>Omgivningstemperatur:</b>	-25°C - + 50°C
<b>Skyddsklass:</b>	IP54
<b>Sensorns strömförsörjning:</b>	6mA, räknas som 3 enheter på DALI-slingan
<b>Mått:</b>	66 x 95 x 95 mm
<b>Övrigt:</b>	LiveLink innebär att sensorn används tillsammans med Styrenhet LiveLink (E1300539), inställning av sensorns funktioner sker via LiveLink-appen, "LiveLink Install". IS 345 MX Highbay LiveLink finns även i utförande 1-kanal, PF (potentialfri kontakt), DALI och KNX.

**Art nr:**  
E13 005 44 - Rörelsevakt IS 345 MX Highbay LiveLink kvadratisk, utanpåliggande

**Tillbehör:**  
E13 121 20 - Skyddsgaller i metall